



HORTUM UCU DIJİTAL ZAMANLAYICI

Musluğa takılı Kontrol Ünitesi

UYGULAMALAR

Daha iyi programlama tutarlılığı için bu kullanımı kolay dijital kontrol ünitesi ile hortum ucu sprinklerlerinizi, damla sulama sisteminizi veya terleme hortumunuzu otomatik hale getirin. Profesyonel seviyedeki bu kontrol üniteleri mevsim boyunca açık havada kullanım için sağlam emniyet ile sorunsuz sulama kolaylığı için gelişmiş işlevler sunar.

ÖZELLİKLER

- Çok geniş okuma ekranı ve programlama kadranını ayarlama ve sulama çizelgelerinizi inceleme işlemlerini kolaylaştırır.
- Uygulamada, ekran ayrıca programlanan bir sonraki devir ve mevcut devirde kalan süre gibi program durumunu gösterir.
- Gelişmiş özellikler, haftanın herhangi bir gününde maksimum iki sulama süresi programlamanın yanı sıra istenildiğinde programları hemen geçersiz kılan "şimdi sula" ve "iptal" butonlarını da içermektedir.
- Rain Bird damla veya hortum ucu sprinklerleri ile kullanım için idealdir. Bostanda, çiçek yataklarında, yeni ekilmiş veya mevcut çimlerde, kısacası bahçenizin her köşesinde sulama işlemini otomatikleştirin.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Dijital ayarlar, daha az suyla daha yeşil sonuçlar elde etmeniz için programları kendinize uygun şekilde ayarlamana sağlar
- Günde maksimum iki defaya programlanan sulama eğimli yüzeylerde ve killi toprakla bile suyun emilmesini sağlar
- Sulama kısıtlamalarına uymak için haftanın günlerine göre programlama
- Yağmur Gecikmesi (sulamayı iptal et) ve Şimdi Sula (manuel sulama) fonksiyonları için anında geçersiz kılma butonları
- Kayıtlı programı etkilemeden 96 saate kadar spesifik yağmur gecikmesi de ayarlanabilir
- Büyük ekran bir bakışta bütün ayarları görmenizi sağlar.
- Sulama süresi: 1 dk – 6 sa
- İstasyon sayısı: 1
- 3/4" dişli yivli giriş (BSP)
- 3/4" erkek yivli çıkış (BSP)
- Sadece soğuk su ile açık alanda kullanımı içindir.
- Çalışma su basıncı: 1 bar (minimum) – 6 bar (maksimum)
- Çalışma sıcaklığı: Donmaya karşı koruyun – maksimum sıcaklık: 43°C
- 2 X 1,5 V AA alkalın pil kullanır (ürünle birlikte verilmez)

MODEL

1ZEHTMR

